


## 32556 KMB6-C2/2

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 2P



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

### DANE OGÓLNE:

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Długość [mm]:** 76

**Szerokość [mm]:** 35

**Wysokość [mm]:** 82

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 2

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -5÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1÷25

**Charakterystyka wyzwalania:** C

**Klasa ograniczeń energii:** 3

**Liczba modułów:** 2

**Prąd znamionowy zwarcia [A]:** 6000

**Stopień IP:** 20

**Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  [V]:** 500

**Ilość biegunów:** 2

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584