


## 32574 KMB6-B6/2

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 2P

5905339325747



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

### DANE OGÓLNE:

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 6

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakterystyka wyzwalania:** B

**Klasa ograniczeń energii:** 3

**Liczba modułów:** 2

**Prąd znamionowy zwarciový [A]:** 6000

**Stopień IP:** 20

**Ilość biegunów:** 2

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60

**Masa jednostkowa netto [g]:** 194

**Gramatura [g]:** 208.33

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 12.4998

**Szerokość kartonu [cm]:** 25

**Wysokość kartonu [cm]:** 19.5

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.021938